

COMUNICACION B.C.R.A. "A" 6.272

Buenos Aires, 10 de julio de 2017

Fuente: página web B.C.R.A.

Vigencia: 10/7/17

Circ. RUNOR 1-1297. Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. Com. B.C.R.A. "A" 5.136. Derogación.

A las Entidades Financieras:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta institución adoptó la resolución, que en su parte pertinente, dispone:

1. Reemplazar las normas sobre "Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras" por las contenidas en el anexo que forma parte de esta comunicación.
2. Derogar la Com. B.C.R.A. "A" 5.136 referida a las características técnicas de los circuitos cerrados de televisión –CCTV–.

Por último, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de la referencia. Asimismo, se recuerda que en la página de esta institución www.bcra.gov.ar, accediendo a "Sistema financiero - Marco legal y normativo - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general", se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Justo J. Navarro,
gerente de Seguridad
en Entidades Financieras

Omar A. Arce,
gerente principal de
Seguridad General

ANEXO

B.C.R.A.	Texto ordenado de las normas sobre: "Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras"
----------	---

Indice
Sección 1. Introducción
Sección 2. Dispositivos mínimos de seguridad para entidades financieras
2.1. Sistema de monitoreo remoto a distancia.

2.2. Recinto de seguridad blindado.
2.3. Castillete blindado.
2.4. Tesoro blindado.
2.5. Caja tesoro móvil.
2.6. Elementos de atesoramiento en operación.
2.7. Excepción a la instalación de elementos de atesoramiento.
2.8. Circuito cerrado de televisión (CCTV).
2.9. Alarma a distancia.
2.10. Medidas de seguridad en cajas de atención al público.
2.11. Prohibición de utilización de elementos que brinden servicio de telefonía móvil y otros dispositivos de comunicación similares.
2.12. Recinto para operaciones importantes.
2.13. Servicio de policía adicional o seguridad privada.
Sección 3. Otros tipos de entidades financieras
3.1. Atesoramiento.
3.2. Cajas de atención al público.
3.3. Prohibición del uso de telefonía celular.
3.4. Elementos de vigilancia.
3.5. Sistema de alarma.
3.6. Circuito cerrado de televisión –CCTV–.
Sección 4. Transporte de dinero
Sección 5. Medidas mínimas de seguridad en terminales automáticas que alojen dinero
5.1. Disposiciones generales.
5.2. Sistema de entintado de billetes.
5.3. Terminales automáticas neutrales.
5.4. Procedimiento para la recarga de terminales automáticas en locales de terceros.
5.5. Privacidad de los clientes en las terminales automáticas.

Versión: 6. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 1
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Texto ordenado de las normas sobre: "Medidas
----------	--

mínimas de seguridad en entidades financieras”
--

Indice
Sección 6. Disposiciones complementarias
6.1. Denuncia de hechos delictivos y siniestros producidos en perjuicio de las entidades financieras.
6.2. Abstención de remitir planos o croquis.
6.3. Tenencia de certificados de idoneidad y/o reemplazo.
6.4. Responsable de la seguridad de la entidad financiera.
6.5. Plan de seguridad.
6.6. Apertura de tesoros para la recarga de cajeros automáticos y dispensadores de dinero.
6.7. Declaración de las medidas de seguridad adoptadas, al comunicar su habilitación de una sucursal o terminales automáticas de la entidad financiera.
6.8. Pericias de aptitud de elementos de seguridad.
Tabla de correlaciones

Versión: 4. ^a	Com. B.C.R.A. “A” 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 2
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 1. Introducción

1.1. Las medidas mínimas de seguridad contenidas en la presente revisten carácter obligatorio para las entidades financieras comprendidas en el régimen de la Ley 21.526, quedando al exclusivo criterio y responsabilidad de las mismas la adopción de otros recaudos que estimen necesarios, según surjan de los estudios de seguridad que efectúen, con el objeto de proteger las personas y los valores, sin que esto requiera autorización del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

Cuando por razones operativas las entidades financieras requieran atesorar valores y/o mantenerlos en custodia fuera de sus propios tesoros, deberán arbitrar los recaudos pertinentes para la contratación de empresas prestadoras de servicios de transporte de valores (PSTV) que, en los tesoros que vayan a utilizar a tales fines, den pleno cumplimiento a estas normas. Este requerimiento se considerará cumplido cuando las entidades financieras cuenten con un informe favorable de la Gerencia de Seguridad en Entidades Financieras sobre el cumplimiento de tales requisitos por parte de la PSTV de que se trate.

Cuando esos tesoros no cumplan la totalidad de los citados requerimientos, las entidades financieras deberán informar a esa dependencia las medidas de seguridad que le resta cumplir a la PSTV de que se

trate, pudiendo utilizarlos por un plazo máximo de hasta doce meses desde la fecha de notificación al B.C.R.A.

1.2. Cuando las sucursales no realicen movimiento de dinero, ni lo atesoren, quedan eximidas del cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad exigidas en la normativa vigente, mientras perdure dicha situación. La sucursal deberá adoptar cartelería donde quede de manifiesto que no se opera con dinero en efectivo.

1.3. Las entidades que a partir del 10/7/17 cuenten con dependencias destinadas exclusivamente a desarrollar las actividades de pagos de haberes y beneficios previsionales, recaudación de servicios públicos, impuestos y tasas, o se ubiquen en empresas de clientes, agencias y oficinas transitorias podrán continuar operando con las medidas de seguridad que adoptaron al momento de su habilitación, en tanto restrinjan sus operaciones a las declaradas ante el B.C.R.A.

1.4. Para aspectos no contemplados y/o que generen otras interpretaciones y/o la necesidad de efectuar consultas, las entidades deberán dirigirse al B.C.R.A., que evaluará y resolverá en consecuencia.

Versión: 6.ª	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 1
-----------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 2. Dispositivos mínimos de seguridad para entidades financieras

Las entidades financieras podrán optar, para realizar la vigilancia de la sucursal, por uno los elementos de seguridad detallados en los ptos. 2.1, 2.2 o 2.3, en función del análisis de riesgo que determinen.

2.1. Sistema de monitoreo remoto a distancia:

El sistema de monitoreo remoto a distancia deberá mantenerse instalado en correcto estado de funcionamiento en el local que se trate y cumplimentar, como mínimo, las normas de seguridad que a continuación se indican:

2.1.1. El recinto de seguridad desde donde se llevará adelante el monitoreo remoto deberá dotárselo de las medidas necesarias para impedir el ingreso de terceros ajenos a su operatoria.

2.1.2. En la sucursal cuya vigilancia sea realizada mediante el sistema de monitoreo remoto deberá garantizar la visualización en tiempo real, sin demoras ni interrupción de todas las imágenes desde la central de monitoreo. A su vez, deberá contar con un vínculo alternativo ante la caída del sistema de transmisión de datos primarios.

2.1.3. La sucursal que adopte dicho sistema de vigilancia deberá dar pleno cumplimiento a lo establecido en los ptos. 2.2 y 2.8. Además, deberá contar con un monitor en la sucursal que permita al organismo de seguridad jurisdiccional verificar el normal funcionamiento del sistema de CCTV en ocasión de realizarse la inspección de las medidas de seguridad previstas en el art. 2 de la Ley 19.130. A su vez, deberá garantizar el resguardo físico del sistema de grabación en un lugar seguro de difícil acceso.

2.1.4. En la Central de Monitoreo donde se realice la video vigilancia deberán contar con un protocolo de actuación ante el reporte de un evento en la dependencia video vigilada, el cual garantizará la atención permanente de este tipo de reportes. Dichas consignas serán claras y debidamente estandarizadas según el tipo de evento que se observe. El operador de monitoreo será previamente instruido respecto de dicho protocolo de actuación, el cual contendrá la cadena de comunicación pertinente ante la emergencia que se pueda suscitar.

2.1.5. La función primaria del operador de monitoreo será atender el evento de alarma ante la presunción de la comisión de un delito. La entidad deberá prever su relevo en los casos que sea necesario, garantizando en todo momento la atención permanente de la video vigilancia de las dependencias. En tal sentido, se recomienda que todos los operadores de dicha central cuenten con la debida idoneidad en la función que desempeñan.

2.1.6. Cuando se decida contar con video vigilancia remota, deberán complementar su seguridad con dispositivos que dificulten la accesibilidad al dinero, como ser:

2.1.6.1. Sistema de alerta (último billete): consiste en la emisión de una alerta a la Central de Monitoreo toda vez que del cajón del puesto de caja de atención al público se retire el último billete, dicha acción pondrá en imagen primaria en la Central de Monitoreo la cámara de CCTV asignada al puesto de cajas que haya ejecutado el sistema, acompañado con una alerta sonora que será audible únicamente en la Central de Monitoreo. De esta forma, el operador de monitoreo interpretará la imagen que visualiza y en caso de corresponder accionará el sistema de alarma a distancia.

Versión: 4. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 1
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 2. Dispositivos mínimos de seguridad para entidades financieras

2.1.6.2. Sistema automático de almacenamiento de billetes en puesto de caja de atención al público: contenedor (acorde a las normas internacionales UL 291, equivalente o superior) receptor y emisor de numerario con retardo programable.

Las entidades que adopten los sistemas preventivos mencionados en el pto. 2.1.6 deberán incorporar cartelera disuasoria.

2.2. Recinto de seguridad blindado:

Al recinto de seguridad local desde donde se llevará adelante la vigilancia de la sucursal deberá dotárselo de las medidas necesarias para impedir el ingreso de terceros ajenos a la entidad financiera.

2.2.1. Puerta de acceso:

2.2.1.1. Protección: tanto en superficies opacas como transparentes, el blindaje adoptado debe ser el resultante del análisis efectuado por la entidad sobre los riesgos inherentes a la posición, en tanto no haya sido observado por el B.C.R.A. al serle informado en forma previa a la habilitación de la sucursal.

Cuando se proponga realizar una modificación a los blindajes existentes, se requerirá la previa conformidad del B.C.R.A., debiendo acompañarse al efecto el correspondiente análisis sobre los riesgos inherentes a la posición.

2.2.1.2. Revestimiento: todo el sector opaco del blindaje deberá poseer un recubrimiento antirrebote que le otorgue esa propiedad en su superficie exterior.

2.3. Castillete blindado:

2.3.1. Blindaje:

2.3.1.1. Protección: tanto en superficies opacas como transparentes, el blindaje adoptado debe ser el resultante del análisis efectuado por la entidad sobre los riesgos inherentes a la posición, en tanto no haya sido observado por el B.C.R.A. al serle informado en forma previa a la habilitación de la sucursal.

Cuando se proponga realizar una modificación a los blindajes existentes, se requerirá la previa conformidad del B.C.R.A., debiendo acompañarse al efecto el correspondiente análisis sobre los riesgos inherentes a la posición.

2.3.1.2. Revestimiento: todo el sector opaco del blindaje deberá poseer un recubrimiento antirrebote que le otorgue esa propiedad en su superficie exterior.

2.3.2. Troneras: deberán anularse impidiendo su utilización.

Versión: 4. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 2
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 2. Dispositivos mínimos de seguridad para entidades financieras

2.4. Tesoro blindado:

El tesoro blindado (cemento y acero) para atesoramiento de numerario y/o cajas de seguridad de alquiler, en subsuelo o a nivel, separado de paredes medianeras, piso y techo no controlables, a prueba de incendio y de violación por elementos mecánicos o soplete oxhídrico.

2.4.1. La construcción del tesoro de cemento y acero deberá contemplar paredes de hormigón armado de al menos 30 cm de espesor con refuerzo de acero aletado alabeado de 3,2 mm de espesor mínimo y diámetro no inferior a los 200 mm, con dientes continuos y un peso no menor de 25 kg por m², de forma helicoidal, con un paso de tres vueltas por metro en su interior, que retarden el acceso indebido durante las horas de inactividad de la entidad.

2.4.2. Las puertas deberán contar con placa de acero exterior en un espesor no menor de 5/8" (15,9 mm) y una tapa de espesor sólido en chapa de acero no menor de 3/16" (4,75 mm) y, en el interior de esa cámara, un block de fundición de aleación de acero con una dureza uniforme no menor de 450 Brinell, altamente resistente al soplete oxhídrico, perforaciones mecánicas e impactos de alto poder de una sola pieza, en un espesor mínimo de 60 mm, que cubra la superficie total de la puerta. El espesor

sólido total requerido es de un mínimo de 160 mm incluido el blindaje de fundición, las placas de acero y el material refractario.

2.4.3. Deberá contar con cerradura triple cronométrica o electrónica de similar función que garantice la apertura diferida, tendiente a desalentar el copamiento de la dependencia al ingreso del personal. La entidad arbitrará recaudos para que su apertura sea con el ingreso de claves de más de una persona.

2.4.4. El elemento de atesoramiento contará con un módulo interior para la guarda de las existencias principales, con cerradura que sólo permita su apertura, como mínimo, treinta minutos después de iniciado el horario de atención al público. Durante el horario operativo, deberá implementar retardo en el atesoramiento de numerario de al menos cinco minutos.

2.4.5. Deberá contar con una puerta de emergencia o un mecanismo alternativo de doble comando en la puerta principal para asegurar su apertura en caso de fallar el sistema principal.

2.4.6. En un lugar visible del lado exterior de la puerta deberá constar un número identificador, el que deberá figurar en el correspondiente certificado.

2.5. Caja tesoro móvil:

Se podrá optar por atesorar en una o más cajas tesoro móviles que cumplan similar finalidad a la del tesoro blindado descrito en el pto. 2.4 siempre que cuenten con un block de fundición de aleación de acero con una dureza uniforme no menor a 450 Brinell, resistente al soplete oxhídrico, perforaciones mecánicas e impactos de alto poder.

Versión: 5. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 3
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 2. Dispositivos mínimos de seguridad para entidades financieras

2.6. Elementos de atesoramiento en operación:

Los elementos de atesoramiento contenidos en los ptos. 2.4 y 2.5 que se encuentren en operación, podrán continuar con las mismas condiciones adoptadas para el resguardo de valores que contaban al momento de su habilitación, autorizadas por el B.C.R.A.

2.7. Excepción a la instalación de elementos de atesoramiento:

Cuando en la sucursal no pernocten valores se podrá prescindir de la instalación de los elementos de atesoramiento de numerario. Sin perjuicio de ello, para la operatoria diaria se implementará el retardo de al menos cinco minutos en el elemento que se disponga a tal fin, propiciándose su anclaje para evitar su remoción.

2.8. Circuito cerrado de televisión (CCTV):

Todas las sucursales deberán contar con un circuito cerrado de televisión (CCTV), con la finalidad de registrar imágenes que permitan una clara identificación de los rasgos individuales de las personas, contribuyan en la investigación de hechos delictivos y aporten pruebas sustantivas.

Se recomienda que las cámaras de CCTV observen la acera, el ingreso del personal y público a la sucursal, las cajas de atención al público, el acceso sector de atesoramiento de dinero, el interior del tesoro blindado, el servicio de caja de seguridad de alquiler, las terminales automáticas de la sucursal y todo aquel ámbito por donde se traslade dinero, con la finalidad de advertir cualquier situación irregular o sospechosa.

2.8.1. Deberá contar con un equipo de grabación digital (sin posibilidad de edición) que como mínimo, registre en forma permanente con indicación constante de fecha y hora, las imágenes de las cámaras, desde el ingreso del personal de la entidad hasta el cierre del tesoro al finalizar la actividad diaria.

2.8.2. Se mantendrá el soporte de archivo de imágenes con el material registrado durante un mínimo de diez días de operaciones. Las grabaciones correspondientes a las terminales automáticas deberán mantenerse por no menos de sesenta días corridos. En caso del registro de un siniestro, tomado conocimiento del hecho se deberá realizar una copia en un medio distinto al que se esté utilizando para grabar y resguardarse por separado, por un período de trescientos sesenta y cinco días corridos.

Se recomienda adoptar el sistema de energía supletoria que se estime pertinente que permita cumplir con la finalidad perseguida.

2.9. Alarma a distancia:

El sistema de alarmas de la sucursal estará conectado al centro de gestión de alarmas, propio o ajeno de la entidad, con duplicidad en el vínculo y mandos adecuados para accionarla con mínimas posibilidades de operación accidental.

Versión: 5. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 4
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 2. Dispositivos mínimos de seguridad para entidades financieras

El elemento de vigilancia local mediante el cual se realice la observación de la sucursal contará con pulsadores de alarma fijos, conectados al centro de gestión de alarmas, con duplicidad en el vínculo y mandos adecuados para accionarla con mínimas posibilidades de operación accidental.

La entidad financiera adoptará dispositivos electrónicos, con capacidad de detectar el ataque o intrusión a cualquier elemento de seguridad física donde se custodien efectivo o valores, los cuales reportarán al centro de gestión de alarmas.

2.10. Medidas de seguridad en las cajas de atención al público:

Las líneas de cajas de atención al público deberán contar con medidas de seguridad que impidan su traspasamiento en toda su extensión y deberán tener como mínimo alguna de las siguientes características técnicas:

- a) Superficie transparente antivandálica mínimo “3+3+3” o “5+5” tipo plástico polivinilbutiral de 0,76 mm o similar.
- b) Superficie vidriada con película externa con resistencia de igual calidad a la mencionada en el punto anterior.
- c) Vidrio o material sustituto transparente equivalente, con resistencia balística.

Dichos elementos de seguridad deberán cubrir desde el mostrador hasta una altura mínima de 2,20 m, a menos que las condiciones edilicias lo impidan haciéndolo innecesario.

Las puertas de acceso al sector de cajas serán metálicas de doble chapa, de al menos 1 mm de espesor cada una, con un marco anclado del mismo material para resistir su peso y operación.

Además, se deberá contar con barreras visuales para la protección de la privacidad en las transacciones en las líneas de caja acordes con la disposición y el diseño de cada local, que impidan totalmente la visualización desde el recinto de atención al público hacia la posición de los cajeros.

También se deberá impedir la visión mediante mamparas laterales, tanto en la posición del cajero como del cliente, las cuales deberán garantizar total privacidad en las transacciones, obstaculizando la visualización, por parte de las personas que se encuentren operando en el sector de cajas, de las acciones que se lleven a cabo en las cajas contiguas, ya sea por parte del cliente así como también del personal afectado a dicha función.

2.11. Prohibición de utilización de elementos que brinden servicio de telefonía móvil y otros dispositivos de comunicación similares.

Las entidades financieras deberán adoptar los medios conducentes a hacer operativa la prohibición legal prevista por el inc. c) del art. 2 de la Ley 26.337 en cuanto al uso de telefonía móvil.

Versión: 4. ^a	Com. B.C.R.A. “A” 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 5
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 2. Dispositivos mínimos de seguridad para entidades financieras

2.12. Recinto para operaciones importantes:

En las sucursales cuyas características edilicias lo permitan, se empleará un recinto con un nivel de reserva que impida la observación por terceros.

2.13. Servicio de policía adicional o seguridad privada:

La vigilancia de la sucursal, será realizada por personal policial o seguridad privada habilitado, conforme con las reglamentaciones aplicables y de acuerdo con la planificación de seguridad que se adopte.

Versión: 5. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 6
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 3. Otros tipos de entidades financieras

Las medidas mínimas de seguridad que deberán adoptar las entidades financieras no bancarias, en cada una de sus casas, serán las siguientes:

3.1. En caso de pernoctar valores en la dependencia, se utilizarán algunos de los elementos de atesoramiento previstos para las sucursales de entidades financieras (ptos. 2.4 o 2.5).

3.2. En las cajas de atención al público se adoptarán las medidas de seguridad previstas para sucursales de entidades financieras (pto. 2.10).

3.3. Se hará efectiva la prohibición del uso de telefonía celular prevista por el inc. c) del art. 2 de la Ley 26.337.

3.4. Se adoptarán los elementos de vigilancia previstos para las sucursales (pto. 2.1, 2.2 o 2.3).

3.5. Se adoptará similar sistema de alarma previsto para las sucursales (pto. 2.9).

3.6. Se implementará el circuito cerrado de televisión (CCTV) previsto para las sucursales (pto. 2.8).

Versión: 4. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 1
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 4. Transporte de dinero

El traslado de los valores deberá efectuarse conforme con lo dispuesto en el Dto. "R" 2.625/73 y sus modificatorios.

A tal efecto, se recomienda gestionar ante las autoridades municipales de cada jurisdicción o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, un lugar de estacionamiento libre y exclusivo para los camiones blindados de transporte de dinero lo más cercano posible a la sucursal, reduciendo al mínimo el recorrido del portavalores.

Versión: 5. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 1
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades
----------	---

	financieras
	Sección 5. Medidas mínimas de seguridad en terminales automáticas que alojen dinero

5.1. Medidas mínimas de seguridad para la instalación de terminales automáticas:

Dichas disposiciones revisten el carácter de mínimas quedando al exclusivo criterio y responsabilidad de las entidades financieras la adopción de otros recaudos que estimen necesarios, según surjan de los estudios de seguridad que efectúen, con el objeto de asegurar la protección de los usuarios y los valores atesorados en cada terminal automática.

Las terminales automáticas, deberán contar con dispositivos electrónicos, con capacidad de detectar el ataque a cualquier elemento de seguridad física donde se custodie efectivo, los cuales reportarán a la central de monitoreo.

En todos los casos, deberá brindar un nivel de privacidad a fin de evitar la exposición del cliente en su operatoria y contemplarse medidas de seguridad que impidan el acceso físico y lógico a la terminal con fines fraudulentos.

5.2. Podrá adoptarse un sistema inteligente de entintado de billetes en las caseteras donde se aloja el dinero en las unidades de servicios automáticas, previa autorización del B.C.R.A., que deberá requerirse mediante nota dirigida a la Gerencia de Seguridad en Entidades Financieras que detalle sus características.

Las entidades que adopten el sistema preventivo mencionado en este punto deberán incorporar cartelería disuasoria dando a conocer que la entidad financiera cuenta con el citado mecanismo, con la finalidad de desalentar la comisión de un hecho delictivo.

5.3. En las terminales automáticas neutrales (alejadas de la sucursal o en locales de terceros) se deberán adoptar las medidas de seguridad que surjan como pertinentes de acuerdo con el análisis que deberán efectuar las entidades sobre los riesgos inherentes a la posición.

5.4. Las terminales automáticas ubicadas en locales de terceros podrán ser recargados por personal de la entidad financiera, de la empresa transportadora de valores y/o del correspondiente local –en la medida que la entidad financiera asuma la responsabilidad ante sus clientes y el B.C.R.A.– pudiendo utilizar directamente el efectivo recaudado por esos locales, siempre que, en todos los casos, la recarga sea realizada fuera del horario en que el local sea accesible al público y con presencia de custodia armada.

5.5. Las terminales automáticas se instalarán de forma tal que no permitan la observación del monitor y teclado por terceros.

Se recomienda como prácticas de buen uso utilizar terminales automáticas de carga posterior con contenedor de valores de cerraduras con retardo programable de al menos cinco minutos, utilización de un recinto operativo “lobby”, con puerta de acceso dotada de cerradura electromagnética o de similar función –cuando se ubiquen en la sucursal–; implementar un anclaje que impida su remoción; implementar mecanismos para disuadir el acceso físico y lógico de la terminal con fines fraudulentos, así como también arbitrar los medios pertinentes para impedir la visualización desde el exterior en el momento de la recarga de las terminales automáticas.

De optar por la instalación de terminales automáticas de carga frontal, se propicia adoptar una protección en su parte frontal que dificulte el acceso al dinero o sistema de entintado de billetes.

Aquellas unidades automáticas que no entreguen ni reciban dinero no están alcanzadas por estas normas.

Versión: 6. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 1
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 6. Disposiciones complementarias

6.1. Denuncia de hechos delictivos y siniestros producidos en perjuicio de las entidades financieras:

El B.C.R.A. requiere contar, para el cumplimiento del cometido que le ha sido asignado en la materia, con las informaciones relativas a todos los actos delictivos y siniestros que registren las entidades financieras en los cuales se hayan visto afectadas las medidas mínimas de prevención implementadas.

Por tal causa, en la eventualidad de producirse algún hecho de esa naturaleza en los edificios que ocupan o durante el traslado de dinero, deben hacer llegar a la Gerencia de Seguridad en Entidades Financieras del B.C.R.A., dentro de los cinco días hábiles de ocurrido, acompañando en soporte digital las grabaciones del hecho y un relato pormenorizado del suceso, que deberá contener como mínimo la respuesta a los siguientes interrogantes:

6.1.1. Qué ocurrió: descripción del hecho ilícito (asalto a cajas de atención al público, asalto al tesoro, asalto durante la carga de terminales automáticas, hurto, boquete en el tesoro blindado, secuestro extorsivo, etcétera) y monto sustraído.

6.1.2. Cuándo: fecha y hora del suceso y tiempo que duró.

6.1.3. Quienes: cantidad de delincuentes que intervinieron en el hecho, especificando su sexo, edad aproximada, vestimenta, armamento y explosivos empleados (revólver, pistola, pistola ametralladora, fusil, escopeta, granadas, etcétera).

6.1.4. Dónde: tipo de unidad de servicio indicando el domicilio, eventualmente podrá efectuarse una descripción sintética sobre la disposición interna de los sectores (distancia del acceso a las cajas de atención al público, si la terminal automática es de carga frontal o posterior, o cualquier otro dato de interés).

6.1.5. Cómo se desarrollaron los hechos: breve descripción del hecho ilícito, destacando si hubo rehenes (especificar cantidad y procedencia: público, empleados o personal de seguridad), si hubo lesionados, tiempo empleado por la policía para concurrir desde que se activó el sistema de alarma, si hubo enfrentamiento y/o detenidos inmediatamente después del hecho, si se recuperó el dinero o parte de él (cantidad), etc., con especial indicación acerca del comportamiento, en la ocasión, de los dispositivos de seguridad adoptados.

6.2. Abstención de remitir planos o croquis:

Salvo indicación en contrario, las entidades financieras deben abstenerse de remitir cualquier tipo de planos, croquis u otros gráficos que se refieran a la disposición y/o distribución, general o particular, de las sucursales donde desarrollan o proyecten llevar a cabo sus actividades, en especial las relacionadas con las áreas que comprenden a los dispositivos de prevención y/o protección.

Versión: 5. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 1
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

6.3. Tenencia de certificados de idoneidad y/o reemplazo:

Las entidades financieras deben adoptar los recaudos que posibiliten la presentación de los certificados que acrediten que las especificaciones de los dispositivos de seguridad instituidos.

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 6. Disposiciones complementarias

Asimismo, cuando se hubiere autorizado el reemplazo o exención de algunas de tales medidas, deben contar con la pertinente conformidad extendida por el B.C.R.A.

Tales elementos deben ser exhibidos al funcionario verificador cada vez que sean requeridos y, sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

6.3.1. Las entidades financieras deben radicar en cada una de sus sucursales, una copia, en soporte físico o accesible de manera digital de los certificados y constancias que demuestren la aptitud de las medidas mínimas de seguridad implantadas y de las autorizaciones de reemplazo, aprobaciones o eximiciones otorgadas por el B.C.R.A., requeridas por la legislación y normativa vigente. Estas copias deben tener una leyenda que diga: "Es copia fiel del original, archivado en Casa Central", y deben estar firmadas por el responsable de seguridad de la entidad.

6.3.2. Un juego de copias de estos certificados y demás constancias deberá suministrarse contra recibo al organismo de seguridad y policiales de cada jurisdicción con destino al legajo de cada dependencia.

6.4. Responsable de la seguridad de la entidad financiera:

Si bien todos los integrantes de la entidad financiera deben responder por la seguridad en el área de su competencia laboral, cada entidad deberá designar un responsable directo de su seguridad, quien tendrá a su cargo la responsabilidad primaria en el cumplimiento de todas las exigencias legales y normativas aplicables en la materia y será el nexo a todos sus efectos ante el B.C.R.A., sin perjuicio de las obligaciones que pudieran recaer sobre las autoridades de la entidad financiera.

Esta designación deberá recaer en una persona que posea título habilitante en la especialidad o, en su defecto, en una persona que acredite una experiencia no inferior a cinco años en el desempeño de funciones relacionadas con seguridad bancaria.

Dicha designación deberá ser comunicada al B.C.R.A., dentro de los treinta días corridos contados desde su designación, a la Gerencia de Régimen Informativo, agregando todos los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos precedentemente.

Con el objeto de cubrir las licencias o ausencias temporarias de ese funcionario, la entidad deberá nominar la persona que efectuará su reemplazo durante esos períodos, cumpliendo similares requisitos de idoneidad o experiencia y comunicación al B.C.R.A.

6.5. Plan de seguridad:

Las entidades financieras deben elaborar por escrito y poner en ejecución, un plan de seguridad anual, el cual revestirá el carácter de reservado, y deberá estar aprobado por sus máximas autoridades. Deberá contener, como mínimo:

6.5.1. Misión y funciones del responsable de seguridad y máxima autoridad a la cual debe reportar.

Versión: 6. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 2
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 6. Disposiciones complementarias

6.5.2. Normas para la prevención de hechos delictivos y para la protección de las personas y valores.

6.5.3. Programas de capacitación para todos los empleados de la entidad sobre las responsabilidades de seguridad que les competen, así como también sobre las conductas a adoptar ante la detección de un hecho delictivo no violento y durante o después de los robos y/o asaltos que sufra el local de la entidad, con la finalidad de alertar, evitar la degradación de pruebas, disminuir los riesgos y facilitar la posterior identificación de los delincuentes.

6.5.4. Implementación de medios electrónicos de vigilancia y alarma en el ingreso al local, en el acceso al área del tesoro, etcétera.

6.5.5. Normas de atesoramiento (principal y secundarios).

6.5.6. Instrucciones para la apertura y cierre del tesoro.

6.5.7. Procedimientos para el ingreso y egreso a la entidad.

6.5.8. Medidas e instrucciones a fin de evitar los engaños para la comisión de hechos delictivos.

6.5.9. Medidas para la protección de información crítica, a fin de evitar que terceros no autorizados tomen conocimiento de datos reservados que puedan servir para cometer delitos.

6.5.10. Programa de control, operación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad.

6.5.11. Instructivos y consignas para los puestos de seguridad.

6.5.12. Previsiones de adquisiciones de elementos de seguridad.

6.5.13. Procedimiento para permitir el ingreso del personal policial a una sucursal ante la detección de un evento de alarma.

6.5.14. Medidas que permitan informar en todo momento al responsable de seguridad de la entidad financiera de cualquier anomalía que se detecte en los elementos de seguridad de accionamiento inmediato de cada dependencia.

6.5.15. Contará con un protocolo de actuación ante el reporte de evento en la dependencia video vigilada. Dichas consignas serán claras y debidamente estandarizadas según el tipo de evento que se observe.

Este plan de seguridad debe estar en condiciones de ser presentado a requerimiento del B.C.R.A., con un estado actualizado de su efectivo cumplimiento.

Versión: 4. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 3
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras
	Sección 6. Disposiciones complementarias

6.6. Apertura de tesoros para la recarga de cajeros automáticos y dispensadores de dinero:

En días inhábiles bancarios en la jurisdicción de que se trate, a los fines de efectuar la recarga de los cajeros automáticos y dispensadores de dinero, se podrá proceder a la apertura de los tesoros, siempre que se verifique el cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad previstas por estas normas.

A tal fin, se deberá gestionar la pertinente cobertura con las Fuerzas de Seguridad que resultare menester para efectivizar la recarga de dichas unidades.

Adicionalmente, dichos operativos deberán ajustarse a cronogramas que registren alteraciones entre días y horarios diurnos, de modo tal que no pueda establecerse respecto de ellos un patrón de habitualidad.

6.7. Declaración de las medidas de seguridad adoptadas, al comunicar su habilitación de una sucursal o terminales automáticas de la entidad financiera:

Se informará mediante la integración del régimen informativo sobre "Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras" con su correspondiente identificación de los dispositivos de seguridad instalados, acompañando de copias de los correspondientes certificados de los dispositivos de seguridad implementados.

6.8. Pericias de aptitud de elementos de seguridad:

Ante la falta de certificados que acrediten la idoneidad constructiva o de fabricación de los distintos dispositivos de seguridad que las entidades financieras tengan implementados o que se prevea utilizar, las pericias de aptitud que fuese necesario efectuar deberán ser practicadas por organismos o empresas especializadas en la materia, rubricadas por profesional matriculado, cuyos datos deberán constar en el certificado expedido.

Versión: 5. ^a	Com. B.C.R.A. "A" 6.272	Vigencia: 11/7/17	Pág. 4
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

B.C.R.A.	Origen de las disposiciones contenidas en las normas sobre: "Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras"
----------	---

Texto ordenado			Norma de origen				Observaciones
Secc.	Pto.	Párr.	Com. B.C.R.A.	Anexo	Pto.	Párr.	
1	1.1		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390 y 6.218.
	1.2		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.308 y 6.272.
	1.3		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.308 y 6.272.
	1.4		"A" 6.272				
2	2.1		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "B" 6.682 y "A" 3.390, 5.120, 5.308, 5.412, 6.142 y 6.272.
	2.2		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.308 y 6.272.
	2.3		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.175, 5.308, 5.412 y 6.272.
	2.4		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.120, 5.308 y 6.272.
	2.5		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390 y 6.272.
	2.6						
	2.7		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390 y 6.272.
	2.8		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390 y 6.272.

	2.9		"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390 y 6.272.
	2.10		"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 4.778, 5.120, 5.175, 5.308 y 5.412.
	2.11		"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.120, 5.175, 5.308, 5.412 y 6.272.
	2.12		"A" 5.175			S/Com. B.C.R.A. "A" 6.272.
	2.13		"A" 6.272			
3			"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.175, 5.308 y 6.272.
4			"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 6.241 y 6.272.
5	5.1		"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.120, 5.175, 5.308, 5.412, 6.182, 6.219 y 6.272. Incluye aclaración interpretativa.
	5.2		"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.175, 5.308, 6.241 y 6.272.
	5.3		"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390 y 6.272.
	5.4		"A" 6.272			
6	6.1		"A" 2.985			S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.308, 6.209 y 6.272. Incluye aclaración

						interpretativa.
6.2		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390 y 6.272.
6.3		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.308, 5.412 y 6.272.
6.4		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390 y 6.272.
6.5		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.412 y 6.272.
6.6		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.308, 5.814, 6.014, 6.029 y 6.272 y "C" 69.485 y 71.879.
6.7		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.308, 5.412 y 6.272.
6.8		"A" 2.985				S/Com. B.C.R.A. "A" 3.390, 5.120 y 6.272.